


FX-05ES


5ポート 10M/100M スイッチングハブ

Front side



LED

Back side



ポート1～5 (Auto MDI/MDI-X)

LEDの名称	状態	記述
Power LED	点灯 (緑) 消灯	本製品に電源が入ると点灯します。 電源がOFFの状態の時は消灯します。
Link/Act LED	点灯 (緑) 点滅 (緑) 消灯	ポートのリンク確立時に点灯します。 ポートがデータの送受信中は点滅します。 ケーブルを接続していない (リンクが確立していない) と消灯します。
100M LED	点灯 (緑) 消灯	リンクが100Mbpsで確立すると緑色に点灯します。 電源がOFF、リンクが確立していないまたは10Mbpsで確立している時は消灯します。

【ポート 1～5】
100BASE-TX/10BASE-T LANケーブル接続用のRJ-45ポート (Auto MDI/MDI-X対応) です。

【電源コネクタ】 (側面)
AC電源コネクタを接続します。

【品番】 (底面ステッカー)
本製品の製品型番です。

【シリアル番号】 (底面ステッカー)
本製品のシリアル番号です。ユーザー登録時に必要となります。また、製品故障時などにサポートを受ける場合にも必要になります。

FX-05ESの特徴

- IEEE802.3 10BASE-T、IEEE802.3u 100BASE-TX規格に準拠
- 10BASE-T/100BASE-TX接続用のRJ-45 STPポートを5ポート装備
- Autonegotiation機能により、転送速度 (100/100Mbps) および転送モード (全二重/半二重) を自動認識可能
- スイッチング方式にはストア&フォワード方式を採用
- MACアドレス (最大1000個) を自動学習可能
- パケットバッファ (512 Kバイト) を装備
- フローコントロール対応 (全二重時IEEE802.3x、半二重時バックプレッシャー)
- LEDにより各ポートおよびネットワークのステータス確認が可能
- Auto MDI/MDI-Xに対応
- デスクトップでの設置を考慮したファンレス静音設計
- 軽量コンパクトなプラスチックボディ
- スチール製什器・家具等取付用のマグネットを本体底面に装備

パッケージ内容

- FX-05ES本体
- ACアダプタ
- ゴム足 (本体に付属)
- マグネット (本体に付属)
- 保証書
- 使用上の注意

※付属品で足りない物があるときは、販売店または弊社テクニカルサポートまでお問い合わせください。

FX-05ES仕様

項目	説明	項目	説明
品名	スイッチングハブ	フロー制御	半二重:バックプレッシャー
型番	FX-05ES		全二重:IEEE 802.3x
Autonegotiation	全ポート対応	最大MACアドレス記憶数	MACアドレス:1000個 (全ポート合計)
Auto MDI/MDI-X	全ポート対応	寸法 (W × D × H)	100 × 86 × 30 mm ※突起部分を除く
LEDインジケータ	Power、Link/Act、100M	重力	160g
アクセス方法	CSMA/CD 10/100Mbps	消費電力	最大3.3W
対応規格	IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX	入力電圧	DC 3.3V
ネットワークブリッジ機能	フィルタリング、フォーワーディング、アドレス学習	動作温度	0～40°C
フィルタ速度	各ポート10BASE-T:14880/パケット/秒 100BASE-TX:148800/パケット/秒	動作湿度	35～85% (結露しないこと)
パケットバッファ容量	512 Kバイト	入力周波数	50～60Hz
		EMI	CE、FCC Class B、VCCI Class B